

P2000I NEW

SERIE P INVERTER PER
 Compatto leggero e silenzioso



COLARUSSO RENT
 s.r.l.

sede unica: Via Cornelia 454, c.a.p 00166 Roma
 tel (+39)06/6243239 fax (+39)06/99369832
 p.iva e codice fiscale: 13286841005



www.colarussorent.it

PORTATILE, LEGGERO, INTUITIVO!

Tecnologia Inverter ideale per l'alimentazione di apparecchiature elettroniche sofisticate e sensibili alle variazioni di tensione e frequenza.

Sistema di controllo e regolazione elettronico dei giri in funzione del carico che ottimizza consumi, rumore, emissioni dei gas di scarico e protegge il circuito da sovraccarichi e sbalzi di tensione/frequenza.

Potenza monofase

Potenza EMISSIONE CONTINUA	kW	1.60
Tensione monofase	V	230
Frequenza	Hz	50
Fattore di potenza	cos ϕ	1

Definizione della potenza (Standard ISO8528 1:2005)

COP - Continuous Power:

Identifica la potenza meccanica che il motore endotermico può fornire ad uso continuativo alimentando un carico continuativo al 100%, per un numero illimitato di ore all'anno, nelle condizioni operative e con gli intervalli di manutenzione stabiliti dal costruttore del motore stesso.

LTP - Limited Time running Power:

Identifica la massima potenza meccanica disponibile che il motore endotermico può fornire, nelle condizioni operative e con gli intervalli di manutenzione stabiliti dal costruttore del motore stesso, alimentando un carico per un numero di ore limitato (dato indicato dal costruttore del motore).

Motore

Marca Motore		Yamaha
Tipo		MZ80
Cilindrata	cm ³	79
Cilindri		1
Carburante		Benzina
Aspirazione		Naturale
Sistema di raffreddamento		Aria
Sistema di avviamento		A Strappo

Consumo

Consumo al 75% del carico	l/h	0.79
Capacità serbatoio carburante	l	4.2
Autonomia al 75% del carico	h	5.3

Rumore

Potenza acustica LWA	dB(A)	91
Pressione acustica @ 7m	dB(A)	59

Dimensioni e peso

Lunghezza	(L) mm	498
Larghezza	(W) mm	289
Altezza	(H) mm	461
Peso (a secco)	Kg	22

COLARUSSO RENT
s.r.l.

sede unica: Via Cornelia 454, c.a.p 00166 Roma
tel (+39)06/6243239 fax (+39)06/99369832
p.iva e codice fiscale: 13286841005



www.colarussorent.it

Pannello di controllo

Start e Stop manuale		•
Pannello protezione	IP	54
Presa per il collegamento in parallelo		•
Filtro anti disturbo radio integrato		•
Carica batterie (12V 8.3A)		•
Prese	1 SCHUKO 230V 16A	



Protezione

Basso livello olio (oil guard)		•
Corto circuito		•
Sovraccarico		•
Arresto velocità eccessiva		•
Surriscaldamento		•
Caduta di tensione/Perdita di fase		•

• : Standard

- : Standard

COLARUSSO RENT
s.r.l.

sede unica: Via Cornelia 454, c.a.p 00166 Roma
tel (+39)06/6243239 fax (+39)06/99369832
p.iva e codice fiscale: 13286841005



www.colarussorent.it

