



Gruppo elettrogeno/Generatore di corrente 2800W - 220v con ruote Powermate by Pramac - EM2800

Questa versione di gruppo elettrogeno, può soddisfare l'uso cantieristico, nautico, domestico e da campeggio.

Cali di tensione o scarsi approvvigionamenti di corrente non rappresentano più un problema in campeggio, in edifici, in casa o capanne, sulla barca o in giardino. Il serbatoio da 3,2 litri garantisce un funzionamento di circa 3 ore con un pieno a 2/3 di utilizzo.

Il generatore viene messo in funzione da un motore 4 tempi a benzina.

- Avviamento manuale
- Motore 4 tempi **a benzina senza piombo**
- 2 presa Schuko 230V

Importante: il suddetto prodotto non può sostenere l'assorbimento di una saldatrice di alcun tipo.

Caratteristiche tecniche

- Potenza massima in uscita (kW): 2,8
- Potenza nominale in uscita (kW): 2,5
- Tensione(V): 230
- Cilindrata (cm³): 212
- Cilindri: 1
- Consumo carburante (l/h): 1,18
- Capacità serbatoio (L): 3,2
- Autonomia (h): 2,5
- Utilizzo massimo continuo consigliato (h): 3
- Livello rumorosità motore (dB): 71
- Dimensioni imballo LxPxA (cm): 45x45x60
- Tipo di raffreddamento: ad aria
- Peso (Kg): 38